



- výměny elektrických rozvaděčů
- výměny kabelových tras a kabelů běžné a agregátové sítě
- výměny osvětlovacích těles připojených na běžnou síť (agregátové sítě zůstanou původní)
- údržby výtahů
- na čelních stěnách strážních věží pod ochozem v zakázaném pásmu budou instalovány celkem 4 elektrické rozvodnice pro běžnou a agregátovou síť , které budou mezi sebou propojeny ve dvou sfázovaných okruzích.
- z každého rozvaděče se samostatně napojí a odjízdi osvětlovací tělesa, včetně přidavných světelných a zvukových okruhů
- kabelové trasy / rozvody v místě svodu z obvodu ochranné zdi do nových elektrických rozvodnic budou v uložení v zemi s kabelovou chráničkou
- stávající přírodní vedení (4x CYKY 4Bx16mm²) z rozvaděče RMO (z objektu č.14) na ochrannou zeď zůstane zachováno.
- v místě rozbočení okruhů přívodu na ochranné zdi bude umístěna rozbočovací krabice.
- rozbočovací krabice budou v provedení min IP55 v provedení dvou plášťovým s přirozenou cirkulací nebo s hliníkový plášť s práškovým lakováním s UV filtrem
- spojení materiálů nosného drátěného systému bude s povrchovou úpravou žárového zinkování / např. Geomet 500.
- po provedených pracích bude provedeno zajištění zdi

Elektrotechnické symboly nejsou pro přehlednost v měřítku výkresu !

Ochranné pospojení provést s napojením z nejbližšího ochranného pospojení resp. pomocí zemnicích tyčí u rozvaděčů RO2, RO3, RO4, RO5.



ŘEŠENÝ VÝTISK

Stráž nad Ralskem - oprava elektroinstalace zdi objekt č. 31

Ing. Otis Bour

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 103–110

ing. Ota Pour	P-315039	D.1.4
---------------	----------	-------

ŠKERA PRÁVA VYHRÁZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.