

SEZNAM EL. ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ HALY - TRUHLÁRNA

| OZNAC. | MÍSTN. | ZAŘÍZENÍ | Un (V) | Pi (kW) | ROZVAD. | JIŠTĚNÍ č.OBV. | In(A) | KABEL CYKY |
|--------|----------|-------------------------------|----------|---------|---------|-------------------|---------|---------------|
| E1 | 22 | OLEMOVAČKA HRAN-PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3 x 20A | 5 x 4 |
| EV1 | 22 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R3 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E2 | 25 | VRTAČKA STOJANOVÁ- DO ZÁS. | 400/230V | 0,5 | R3 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E3 | 25 | BRUSKA KOTOUČOVÁ-DO ZÁS. | 400/230V | 2,50 | R3 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E4 | 25 | SOUSTRUH - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 1,50 | R3 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E5 | 18 | VRTAČKA STOJANOVÁ- DO ZÁS. | 400/230V | 0,5 | R3 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV5 | 18 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R3 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E6 | 17 | DLABAČKA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 1,50 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV6 | 17 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E7 | 17 | BRUSKA KOTOUČOVÁ-DO ZÁS. | 400/230V | 2,50 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E8 | 17 | PÁSOVÁ BRUSKA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 18,0 | R2 | | 3 x 50A | 5 x 16 |
| EV8 | 17 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E9 | 17 | FRÉZA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 1,50 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV9 | 17 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E10 | 17 | OLEMOVAČKA HRAN-PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 4,50 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV10 | 17 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E11 | 17 | KOLÍKOVAČKA - DO ZÁS. | 400/230V | 1,80 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV11 | 17 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E12 | 17 | KOLÍKOVAČKA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 1,50 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV12 | 17 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E13 | 16 | CIRKULÁRKA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 3,70 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV13 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E14 | 16 | PROTAHOVAČKA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 12,50 | R2 | | 3 x 40A | 5 x 10 |
| EV14 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E15 | 16 | PÁSOVÁ PILA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 3,70 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV15 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E16 | 16 | FORMÁTOVACÍ PILA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 6,00 | R2 | | 3 x 20A | 5 x 4 |
| EV16 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E17 | 16 | FRÉZA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 3,00 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV17 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E18 | 16 | SROVNÁVACÍ FRÉZA.-DO ZÁS. | 400/230V | 6,50 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 4 |
| EV18 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E19 | 16 | FORMÁTOVACÍ PILA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 5,50 | R2 | | 3 x 20A | 5 x 4 |
| EV19 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| E20 | 16 | ZKRACOVACÍ PILA - PEVNÝ PŘÍ. | 400/230V | 4,00 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| EV20 | 16 | ODSÁV.ZAŘ. PŘIPOJ.-DO ZÁS. | 400/230V | 1,10 | R2 | | 3 x 16A | 5 x 2,5 |
| | | | | | | | | |
| ZB1 | 19 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB2 | 19 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB3 | 18 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB4 | 18 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB5 | 18 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB6 | 18 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB7 | 25 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB8 | 25 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB9 | 25 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R3 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB10 | 17 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R2 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| ZB11 | 17 | ZÁVĚSNÝ ZÁS.BOX | 400/230V | 4,50 | R2 | | 3x 16A | 5 x 2,5 |
| | | | | | | | | |
| V1 | VNĚ (16) | VENTILÁTOR ODTAHU | 230V | 0,20 | R2 | | 1x 10A | 3 x 1,5 |
| | | | | | | | | |